

智能终端与电话

Avaya J139 IP电话



高性价比IP设备， 提供安全可靠的基 本语音通信

Avaya J139 IP电话是一种高性价比的入门级IP设备，旨在满足大型企业和中小型公司用户的安全、基本语音通信需求。它非常适合日常呼叫数量较少、只需要最小限度功能的用户。如果用户把电话视为许多实用通信工具的其中之一，并且依赖于保留、转移、会议、转接、驻留等普通、易用的呼叫功能，那么J139将是他们的理想选择。

主要功能和优势

- 支持高清音频，可减轻沟通疲劳，提高工作效率；同时通过话筒和耳机的宽带音频编解码器提供更易于理解的多方通话。
- 利用动态功能键简化屏幕上的常用功能相关的呼叫控制，例如转移、会议和转接；同时日常任务的执行也变得更简单，如快捷访问近期呼叫记录(100条)或Aura通讯簿(250条)¹。
- 支持视觉提示，通过4个红/绿双色LED按钮加快任务管理。
- 第二千兆位以太网端口可用于PC连接，增强灵活性。
- 话筒内置音量提升功能，让听力受损人士无需另外单独购买扩音耳机。
- 通过会话发起协议(SIP)支持先进统一通信解决方案。
- 通过支持睡眠模式的以太网供电一类设计减小能耗，降低成本。



J139 IP电话是一种多线路设备,在屏幕周围设有四个红/绿色线路/功能指示灯,专用于日常呼叫数量较少、只需要基本语音通信功能的用户。

规格

硬件

- 2.8寸(对角)彩色屏幕 - 320 x 240 像素
- 多线路电话, 屏幕周围设有四个红绿双色线路/功能指示灯
- 4个动态功能键
- 物理按键支持电话、消息、联系人、历史记录、HOME、导航键、耳机、扬声器、音量、静音
- LED灯用于扬声器、静音、耳机、消息、历史记录
- 话筒和有线耳机支持宽带音频
- 全双工免提和话筒
- 人体工程学助听兼容话筒支持TTD声音耦合器
- 消息等待指示灯
- 静音键, 可选警告静音
- 360度可见的呼入呼叫警告
- 丰富、经典、可更换、可下载的铃音
- 双点支架, 可选墙壁安装
- 千兆位以太网 (10/100/1000) 线路接口
- 第二以太网接口10/100/1000Mbps
- PoE Class (IEEE 802.3af) 注册为一类设备, 支持802.3az
- 可选交流到直流5伏电源



软件

- SIP协议支持
- 支持基于标准的编解码器: G.711、G.726、G.729A/B、G.722、Opus¹
- 可通过Web界面加以配置
- 支持TLS/SRTP加密^{2,3}
- 近期呼叫记录(100条)/Aura通讯簿(250条)²
- 支持下列语言:阿拉伯语、巴西葡萄牙语、简体中文、荷兰语、英语、加拿大法语、巴黎法语、德语、以色列语、意大利语、日语、韩语、波兰语、拉丁美洲西班牙语、卡斯蒂利亚西班牙语、泰语、土耳其语和俄语

最低平台支持

- Avaya Aura® 平台 6.3 FP4
- Avaya IP Office™ 11.0

在数字经济时代,企业的业务达成取决于他们能否提供卓越的服务体验,每天,Avaya都支持企业完成数百万次的高效通信,助力企业实现卓越的服务体验。一百多年来,我们通过为客户和员工打造智能通信体验,赋能全球企业和机构赢得商业成功。Avaya通过构建开放,集成、创新的通信解决方案,增强和简化企业的通信和协作流程,确保云、本地和混合部署的灵活性。我们致力于技术创新,发展合作,并不懈追求前瞻性布局,以促进您的业务增长。我们将不负您的信赖,依托我们全球领先的技术帮助您提供卓越服务体验。如需了解更多信息,请访问:www.avaya.com/cn。



关注Avaya官方微信
了解更多详情

¹ IP Office不支持OPUS编解码器
² 只支持Avaya Aura®
³ 需要Avaya Aura增强IPT或Core许可

