



AVAYA

COMBINÉ SANS FIL AVAYA 3735

Adapté à des environnements avec des exigences moyennes ou élevées, tels que les hôpitaux, les commerces ou les entreprises

Le combiné Avaya 3735 dispose d'une téléphonie et d'une messagerie de qualité professionnelle, du Bluetooth, et d'une alarme personnelle, le tout réuni dans un combiné DECT aux grandes capacités. Le rétroéclairage permet d'utiliser le combiné dans l'obscurité totale.

Outre une téléphonie d'excellente qualité, ses capacités de messagerie avancées en font le moyen idéal d'interagir avec ses collègues et même avec des équipements automatisés. Il est disponible avec une messagerie professionnelle (version standard) et un modèle avancé comprend des possibilités d'alarmes personnelles (version Alarm).

Le combiné est bien plus qu'un combiné de téléphonie et de messagerie. Il dispose également d'un bouton d'alarme qui peut être utilisé/configuré pour lancer des appels d'urgence. La fonctionnalité d'emplacement DECT permet d'informer vos collègues de l'emplacement du combiné, ce qui rend le combiné Avaya 3735 particulièrement adapté pour les travailleurs isolés.

Le combiné sans fil Avaya 3735 prend en charge le mode mains libres Bluetooth version 1.6 pour permettre l'utilisation d'un casque Bluetooth. Il prend en charge le service de configuration d'appels, dont la fonction Basic Push To Talk (PTT Voice). La fonction Basic PTT est présentée comme un appel entrant lorsqu'elle est configurée. L'utilisation d'un signal acoustique de localisation (SAL) est possible pour configurer le combiné lorsqu'une alarme est activée.

Note : une variante/un modèle du 3735 qui n'inclut pas le Bluetooth est également disponible.

Combiné sans fil Avaya 3735

Les fonctions en un coup d'œil :

- Bluetooth
- Push-to-talk (PTT)
- Messagerie interactive
- Alarme avec bouton poussoir¹
- Sécurité DECT (chiffrement)
- Puissance de sortie dynamique
- Un maximum de 5 numéros d'urgence
- Profils utilisateurs et système
- Emplacement DECT - précision à la base
- Messagerie avec code couleur
- Affichage inversé des messages
- Messages préprogrammés
- 18 langues +1 téléchargeable
- Gestion centralisée
- Enregistrement facile
- Messagerie interactive
- Autonomie en veille/ en communication : 235/20 heures² avec économiseur d'écran activé

¹ Uniquement utilisé comme touche d'alarme dans la version 3735 Alarm. Dans la version 3735 standard, il sert de touche multifonction.

² Le PBX intégral ne prend pas en charge les casques pour les tâches de fond lors de la veille. Ainsi, les casques auront une durée de veille plus réduite.

Comparaison des fonctions des différentes variantes du combiné sans fil Avaya 3735

Basic User	3735 standard	3735 Alarm	3735 sans Bluetooth
Gestion centralisée	Oui	Oui	Oui
Messagerie avancée	Oui	Oui	Oui
Emplacement DECT	Oui	Oui	Oui
Bluetooth	Oui	Oui	Non
Alarme avec bouton poussoir	Non	Oui	Oui

Caractéristiques techniques du combiné sans fil Avaya 3735

Physique	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensions (h x l x p) : 137 x 52 x 21,5 mm • Poids : 113 g (dont batterie et sans pince) • Couleurs : Combiné : noir • Écran (l x h) : 31 x 41 mm (2 pouces) TFT
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Sonnerie : ajustable en 8 niveaux • Écouteur : ajustable en 8 niveaux de 3 dB chacun • Niveau maximal pour la sonnerie : 88 dBA à 10 cm • Haut-parleur : haut-parleur duplex assisté par DSP
Carnet d'adresses	<ul style="list-style-type: none"> • Carnet d'adresses central : nombre illimité d'entrées • Carnet d'adresses d'entreprise : 1 000 entrées • Carnet d'adresses local : 250 entrées • Sonneries attribuables à un contact
Interface utilisateurs	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Écran LCD haute résolution avec rétroéclairage blanc à LED ▪ 262 000 couleurs individuelles ▪ Notification : l'écran allumé affiche les appels/messages entrants ▪ Vibreur : appel/message entrant ▪ Touches et pavé numérique : 3 touches de raccourcis, 5 touches de navigation, touche raccrocher, touche décrocher, touche on/off, pavé numérique, touches volume haut/bas, touche d'alarme/multifonction, touche sourdine

Le combiné sans fil Avaya 3735 prend en charge le mode mains libres Bluetooth version 1.6 pour permettre l'utilisation d'un casque Bluetooth.



Caractéristiques techniques du combiné sans fil Avaya 3735	
Téléphonie	<ul style="list-style-type: none"> • Notification : 14 signaux préenregistrés + 3 signaux personnalisables + vibration • Réponse à un appel : réponse automatique ou manuelle en appuyant sur la touche • Capacité de stockage de la liste d'appels : 25 appels reçus, composés et manqués, avec horodatage • Numéros d'urgence : maximum de 5 numéros configurables et composables sans déverrouiller le pavé numérique 5 numéros d'urgence maximum : composer sans déverrouiller le pavé numérique
Sécurité et chiffrement	Prise en charge totale de la fonction DECT de sécurité N35, telle que spécifiée par le forum DECT
Langues	19 (allemand, anglais, danois, espagnol, finnois, français, grec, hongrois, italien, néerlandais, norvégien, polonais, portugais (brésilien), portugais (européen), russe, slovaque, suédois, tchèque et turc) + 1 téléchargeable
Messagerie	<ul style="list-style-type: none"> • Stockage : 20 000 caractères maximum, 30 messages reçus/envoyés. Messages de combiné à combiné de 140 caractères • Bip personnalisable en fonction de l'urgence • Messages préprogrammés (prédéfinis ou personnels)
Batterie ³	<ul style="list-style-type: none"> • Type : Li polymère • Autonomie de conversation : 20 heures • Autonomie en veille : 235 heures avec économiseur d'écran activé • Durée de rechargement : < 4 heures • Cycles de déchargement/rechargement : cycles : >= 80 % de capacité restante après 400 cycles de déchargement/rechargement complets.
Radio	<ul style="list-style-type: none"> • Détection du protocole DECT : détection et configuration automatiques pour DECT US et DECT EU à l'enregistrement initial • Plage de fréquences : EU (1880-1900 MHz), US (1920-1930 MHz), L A (1910-1930 MHz), BR (1910-1920 MHz), autre (1900-1920 MHz) • Modulation : GFSK • Écart des canaux : 1,728 MHz • Antenne : intégrale. Sensibilité : -93 dBm • Puissance de sortie dynamique EU/LA/BR de 10 mW (puissance moyenne maximale), US 4 mW (puissance moyenne maximale)

Casques Bluetooth (vérifiés)

- 3M Peltor WS XP
- Jabra EVOLVE 65
- Jabra MOTION
- Jabra STEALTH
- Jabra SUPREME
- Plantronics BlackBeat GO 2
- Plantronics Blackwire 710
- Plantronics M70
- Plantronics M90
- Plantronics Voyager Edge
- Plantronics Voyager Legend

Caractéristiques techniques du combiné sans fil Avaya 3735

Température	<ul style="list-style-type: none"> • Température de fonctionnement : 0 à 40 °C • Température de stockage* : -20 à 60 °C • Boîtier de protection : IP44, CEI, EN60529 • Immunité aux champs électromagnétiques : 3 V/m EN61000-4-3 • Immunité aux décharges électrostatiques : décharge de contact de 4 kV, décharge aérienne de 8 kV (EN61000-4-2). • Test de chute, norme du produit : CEI 60068-2-32, procédure 1, 12 chutes à 1 mètre
Prise en charge de la plate-forme	<ul style="list-style-type: none"> • Avaya Aura® • Avaya IP Office™ • Plateformes tiers approuvées Avaya
Connecteurs	<ul style="list-style-type: none"> • Connecteur multi-usage pour le rechargement de la batterie, le téléchargement de logiciels et la configuration • Connecteur pour casque filaire standard 3,5 mm
Conformité	<ul style="list-style-type: none"> • Conforme aux normes européennes, américaines, canadiennes et australiennes
Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> • Mode mains libres possible • Non disponible sur les modèles sans Bluetooth

³ Le stockage de batteries Li-Ion à haute température peut rapidement endommager sa capacité de façon permanente.

À propos d'Avaya

Les entreprises se construisent autour des expériences qu'elles offrent et, chaque jour, des millions de ces expériences sont rendues possibles par Avaya LLC et ses filiales. Avaya façonne l'avenir des expériences clients avec l'innovation et les partenariats qui changent la donne en matière de bénéfiques métiers. Nos solutions de communications cloud et notre écosystème d'applications multi-cloud permettent aux clients comme aux collaborateurs de bénéficier d'expériences simplifiées, personnalisées et intelligentes pour réaliser les ambitions stratégiques et obtenir les résultats souhaités. Ensemble, nous nous engageons à aider votre entreprise à croître en proposant des expériences qui comptent. Plus d'infos sur www.avaya.com/fr.

