



SCHEDA INFORMATIVA

Ricevitore wireless Avaya 3759



Il modello 3759 è studiato per lavoratori in ambienti in cui si richiede un dispositivo intrinsecamente sicuro (ad es., stabilimenti chimici, fabbriche) o dove è necessario un pulsante di allarme e sensori di allarme man-down ("uomo a terra") o no movement ("nessun movimento"). Le funzioni di allarme del 3759 possono essere integrate con sistemi di sicurezza per la protezione dei lavoratori isolati e per ambienti ad alta sicurezza come carceri, reparti psichiatrici, ecc.

Il modello 3759, in combinazione con il server AIWS2 e la funzionalità conferenze, supporta il Push-to-talk (PTT). Ciascun gruppo PTT può essere configurato per contenere fino a 15 ricevitori. Ogni ricevitore può essere parte di fino a 10 gruppi PTT.

Caratteristiche principali supportate sul 3759:

- Approvazione ATEX e IECEx per Gas: II 2G EEx ib IIC T4 e Polvere: II 3D Ex ibD 22
- Sensori generatori di allarmi man-down e no-movement
- Interfaccia cuffie Bluetooth
- Push-to-talk
- Display a colori
- Display retroilluminato ma con tasti non retroilluminati
- Tempo di conversazione di 18 ore senza Bluetooth e 12 ore con Bluetooth abilitato
- Tempo di standby di 120 ore in condizioni ottimali

Specifiche tecniche del ricevitore wireless Avaya 3759	
Dimensione (L × P × A)	150 x 64 x 23 mm
Peso compresa la batteria e clip	180 g
Materiale	<ul style="list-style-type: none"> • Esterno: PC-ABS • Clip: PPA
Colore	Grigio
Display (P × A), tipo	Display TFT a colori (2.4", 240 x 320 pixel)
Clip	Standard (a cerniera) o girevole
Tipo di batteria	920 mAh (ioni di litio)
Tempo di conversazione in condizioni ottimali	<ul style="list-style-type: none"> • senza Bluetooth: 18 ore • con Bluetooth: 12 ore
Tempo di standby in condizioni ottimali	120 ore
Tempo di caricamento	< 4 ore
Connettore multiuso	Per ricaricare la batteria, scaricare il software ed eseguire la configurazione.
Connettore per cuffia	Uso di un connettore da 3,5 mm
Schermo	LCD da 240 × 320 pixel, 262.000 colori, con retroilluminazione a LED bianca
Tastierino	<ul style="list-style-type: none"> • Tasti funzione (3) • Tasto di sgancio • Stesso tasto per On-hook (tasto di riaggancio) e Power On/Off (accensione/spegnimento) • Tasti numerici • Volume + e - • Pulsante di allarme; • Disattiva audio/Suoneria disattivata
Suoneria	Regolabile in 8 passaggi
Auricolare	Regolabile in 8 passaggi da 3dB ciascuno
Livello audio massimo	100 dBa a 10 cm
Altoparlante	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione di altoparlante full duplex sul 3759
Lingue	19 (ceco, danese, olandese, inglese, finlandese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, norvegese, polacco, portoghese (brasiliano), portoghese (europeo), russo, slovacco, spagnolo, svedese e turco) e lingue scaricabili

Specifiche tecniche del ricevitore wireless Avaya 3759

Memorizzazione dei contatti	<ul style="list-style-type: none"> • 250 contatti • Nome a 48 caratteri • Numero di lavoro a 24 cifre • Numero di cellulare a 24 cifre • Altri numeri a 24 cifre
Rilevamento automatico del protocollo DECT	Rilevamento e configurazione automatici per NAR DECT e EU DECT alla prima registrazione (solo IP DECT)
Intervallo di frequenza	<ul style="list-style-type: none"> • UE: 1880-1900 MHz • Stati Uniti/Canada: 1920-1930 MHz • CALA: 1910-1930 MHz • Brasile: 1910-1920 MHz
Temperatura di funzionamento	<ul style="list-style-type: none"> • da -10 °C a +55 °C in aree in cui non è richiesta l'approvazione ATEX
Temperatura di conservazione	da -20 °C a +60 °C
Protezione custodia (IEC EN60529)	IP67
Immunità ai campi elettromagnetici	3 V/m EN61000-4-3
Immunità a ESD	Scarica a contatto 8 kV e scarica in aria 16 kV (EN61000-4-2)
Test di caduta libera, prodotto standard	IEC 60068-2-31, procedura 1, lasciato cadere 12 volte da 2 metri
Test di resistenza alle sostanze chimiche	Acido cloridrico al 3%; alcool M (etanolo metilato all'85%); clorexidina al 60% 0,5 mg/ml

Informazioni su Avaya

Avaya è un'azienda leader globale nel settore dei software che aiuta le organizzazioni e le agenzie governative più grandi del mondo a creare connessioni indissolubile con i clienti. La nostra piattaforma CX è stata creata per unificare esperienze frammentate, offrendo alle aziende gli strumenti per trasformare i loro contact center in centri di connessione e rafforzare le relazioni che creano valore aziendale. Ulteriori informazioni su www.avaya.com/it.

